

## FONTE CAPACITIVA DUPLA

Modelo: ZL-FCD-A-115-135-02200-125-02000-S



VISÃO FRONTAL

### DESCRIÇÃO GERAL

As fontes capacitivas Zilocchi são utilizadas quando precisa-se de uma fonte auxiliar que forneça energia em um curto espaço de tempo.

Este modelo foi projetado para enviar energia para a bobina de trip do disjuntor e para o relé de proteção por um curto período de tempo.

### CARACTERÍSTICAS

- Tensão de entrada: **115VAC**;
- Frequência de operação: **50 à 60Hz**;
- Tensão máxima de entrada: **127VAC**;- Tensão de saída para o relé de proteção: **125VDC** (em vazio, proporcional a tensão de entrada);

- Capacitância de saída para o relé de proteção: **2.000 $\mu$ F  $\pm$  10%**;

- Potência máxima de saída para o relé de proteção: **8W**;

- Tensão de saída para a bobina do disjuntor: **135VDC** (em vazio, proporcional a tensão de entrada);

- Capacitância de saída para a bobina de trip do disjuntor: **2.200 $\mu$ F  $\pm$  10%**;

- Indicação luminosa de funcionamento no painel frontal;

- Botão de teste com indicação luminosa para teste do capacitor para trip do disjuntor;

- Fixação em trilho **DIN TS35**;

- Suporta terminal pré-isolado tipo "pino" para cabos de até 2,5m<sup>2</sup>;

- Temperatura de operação: **-20 à +75°C**;

- Peso: **1530g**;

### TERMINAIS DE LIGAÇÃO

- Os terminais "**E1**" e "**E2**" são os terminais de alimentação da fonte;

- Os terminais "**S+**" e "**S-**" são os terminais de saída da fonte.

### OBSERVAÇÃO IMPORTANTE!

**A ENERGIA FICA ARMazenada NOS CAPACITORES MESMO QUANDO A FONTE É DESENERGIZADA. ANTES DE MANUZEA-LA, RECOMENDA-SE A DESCARGA DOS CAPACITORES ATRAVÉS DA LIGAÇÃO DE UMA LÂMPADA INDANCEDENTE DE 220V (QUALQUER POTÊNCIA) EM SUA SAÍDA.**

### DIMENSÕES

Largura	Comprimento	Altura
205 mm	92 mm	140 mm